



LEGENDA:	
	GNIAZDO ~230V/16A O IP44 H=0,3m.
	GNIAZDO ~230V/16A H=0,3m.
	GNIAZDO NADBLATOWE podwójne ~230V/16A 0,1m nad blatem
	GNIAZDO z łącznikiem ~400V/16A O IP44 H=0,5m.
	Wypust 3-fazowy do kuchni, ~400V/16A
	Wypust 1-fazowy do jedn. wewn. klimatyzacji, ~230V
	ZESTAW GNIAZDOWY (montaż na h=1,8m): 1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 1x RJ45 - gniazdo RJ45 UTP kat.6 dla potrzeb TV 1x RTV - gniazdo RTV/SAT
	ZESTAW GNIAZDOWY (montaż na h=0,3m): 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 2x DATA - gniazda DATA 1f/230V/16A 2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat.6
	ZASILANIE - WYPUST KABLOWY WG SCHEMATU
	ZESTAW GNIAZD mont. w panelu szpitalnym : 2+2 - gniazda 1f/230V/16A (2x nierzzerwowane + 2x rezerwowane) 2xL - gniazda logiczne RJ45 UTP kat.6 (2 gniazda w jednym module) OSW - oświetlenia miejscowe SP - system przyzywy 3x gniazda ekwipotencjalne
	ZESTAW GNIAZD mont. w panelu szpitalnym zabiegowym : 3+3 - gniazda 1f/230V/16A (3x nierzzerwowane + 3x rezerwowane) 2xL - gniazda logiczne RJ45 UTP kat.6 (2 gniazda w jednym module) 3x gniazda ekwipotencjalne
	ZESTAW GNIAZDOWY (montaż na h=0,3m): 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat.6
	ZESTAW GNIAZDOWY IP44 (montaż na h=0,3m): 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat.6
	Koryto kablowe IE, wys. 60mm, szerokość wg rysunku.
	Koryto kablowe IT, wys. 60mm, szerokość wg rysunku.
	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
	Zapas przewodu 4m dla WIFI nad sufitem: 1x RJ45 - gniazdo RJ45 UTP kat.5e dla WIFI PoE

UWAGI:

1. INSTALACJE W POM. TECHNICZNYCH WYKONAĆ IP44; POMIESZCZENIA SPOJALNO BIUROWE, SALE IP20
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3. PRZEWODY ROZPOWODZIĆ PO KORYTAKACH KABLOWYCH W PRZESTRZENI SUFITOWEJ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI. ZEJŚCIA DO PRZYSŁOŹKÓW WYKONAĆ W RURKACH OCHRONNYCH. ODJĘCIEJA OD TRAS KABLOWYCH W RURKACH PESZEL. W OCIEPIENIACH PRZEWODÓW W UŻYCIU W RURKACH PESZEL. DO GNIAZD I AN WPRZEWIĘDZ RURKĘ PESZEL F181MM POD TYNKIEM W CELU WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - INSTALACJA STRUKTURALNA WÓW ODREBNEGO OPACRACOWANIA
4. PRZYSŁOŹKI STERUJĄCE W MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 1,2M OD POSADZKI.(LUB JAK PODANO PODANO NA RYSUNKU)
5. GNIAZDA MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,3M OD POSADZKI. GNIAZDA NADBLATOWE MONTOWAĆ 0,1M NAD POZIOMIEM BLATU (LUB JAK PODANO PODANO NA RYSUNKU)
5. SZCZEGÓŁOWE PRZEKROJE PRZEWODÓW NA RYSUNKACH ROZDZIELNIC
6. ALGORYTM PRACY WENTYLACJI WÓW. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
7. TRZY PRZYKŁADY WPROWADZ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI
8. SZYNY POŁĄCZEN WYKONAWCZYCH MOCOWAĆ NAD SUFITEM.
9. DOPROWADZENIE PRZEWODÓW OD PUNKTÓW PRZYŁĄCZANIŹ WYKONAĆ W PESZLU PODTYNKOWO. W LAZIENKACH, UMYWALNIAK, POM. PORZĄDKOWYCH PRZEWODY UZIEMIACIEJA I DO BATERII WYPROWADZAĆ RAZEM Z RURĄ KANALIZACYJNĄ.

ELEKTRYKA	04.2019r.	00	1:100	
-----------	-----------	----	-------	--